AF-AMPLIFIER NF-VERSTÄRKER LF-FORSTÆRKER
Printed Circuit R 31 Gedruckte Platte R 31 Stremtryk R 31

OUTPUT AMPLIFIER AUSGANG VERSTÄRKER UDGANGSFORSTÆRKER
Printed Circuit R 33 Gedruckte Platte R 33 Stremtryk R 33

Left Channel, Linker Kanal, Venstre kanal.
Right Channel, Rechter Kanal, Højre kanal.

Printed Circuit R 39
Gedruckte Platte R 39
Stremtryk R 39

Left Linker Venstre
Right Rechter Højre

TRANSMODUL 9 Pre Amplifier Vorverstärker Forforstærker Crystal Pick Up — Diagram D-0172
TRANSMODUL 8 Pre Amplifier Vorverstärker Forforstærker Magnet Pick Up — Diagram D-0171
TRANSMODUL 7 Stereodecoder — Diagram D-0170
TRANSMODUL 6 Stereodecoder — Diagram D-0169
TRANSMODUL 5A FM Driv.,Det.,Limit. FM Treib.,Det.,Begr. FM Driv.,Det.,Begr. — Diagram D-0198
TRANSMODUL 4AFM FM-IF FM-ZF FM-MF — Diagram D-0219
TRANSMODUL 3AFM FM-IF. FM-AGC FM-ZF. FM-AVR FM-MF. FM-AGC — Diagram D-0218
TRANSMODUL 2AFM FM-IF FM-ZF FM-MF — Diagram D-0217
TRANSMODUL 1 FM Tuner — Diagram D-0164

PREOMAT

POWER SUPPLY NETZTEIL NETDEL
Printed Circuit R 34 Gedruckte Platte R 34 Stremtryk R 34

FM tuning-UKW Abst.-FM-afst. (with pilottone - mit Pilottone - med pilottone)

Play-back Wiedergabe Gengive
Record Aufnahme Optage

UKW FM MONO STEREO

Weitere Unterlagen nicht vorhanden

SENSITIVITY FOR 15 W OUTPUT
EMPFINDTLICHKEIT FÜR 15 W AUSGANGSLEISTUNG
FØLSOMHED FOR 15 W UDGANGSEFFEKT

≈1: 65 mV/12 K Ohm
≈2: 65 mV/12 K Ohm
ɷ: 300 mV/60 K Ohm
Ⓜ: Magnet 6,5 mV/47 K Ohm
Ⓒ: Crystal 500 mV/1 M Ohm

S/N ratio with max. volume and straight response.
S/R Verhaltnis mit max. Lautstärke und gerade Frequenzgang.
Signal/støj forhold med max. volume og ret frekvenskarakteristik.

	with Psofometer mit Psofometer med Psofometer	without Psofometer ohne Psofometer uden Psofometer	Input Eingang Indgang
≈1	86 db	60 db	open offen åben
≈2	86 db	60 db	open offen åben
ɷ	86 db	60 db	open offen åben
Ⓜ Magnet	66 db	50 db	Pickering Pick-Up Pickering Einheit Pickering enhed
Ⓒ Crystal	80 db	60 db	BSR stereo Pick-Up BSR Stereo Einheit BSR stereo enhed

Power Leistung Effekt	Distortion Verzerrung Klirfaktor	Intermodulation
15 W	0,6 %	0,8 %
10 W	0,3 %	0,4 %
5 W	0,15 %	0,2 %

Recommended Impedance for stereoearpiione: 400 Ohm, e.g. Beyer DT96
Empfohlende Impedanz für Stereokopfhörer: 400 Ohm, z. B. Beyer DT96
Anbefalet impedans for stereohovedtelefon: 400 Ohm, f. eks. Beyer DT96

D.C. measured in relation to ground.
Gleichspannung vom Chassis gemessen.
Jævnspænding målt i forhold til stel.

ARENA

HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS

TYPE T 2400

DIAGRAM NR. D-0191 Tegnet d. 7-8-67

Diagram nr. 179